

## elmeg CS410

### Systemtelefonie für Profis mit USB-Schnittstelle und optionalem integrierbarem digitalen Anrufbeantwortermodul

Drei Geräte in einem! Der USB-Anschluss des elmeg CS410 eröffnet Ihnen bei einfacher Installation neben CTI-Funktionen auch den Internetzugang sowie Datenkommunikation, z.B. zur Pflege der Anlagendaten. Ein optional erhältliches Modul Anrufbeantworter bietet bis zu 48 Minuten Aufzeichnungszeit und lässt sich schnell und einfach im Telefon integrieren.

Das gut ablesbare 7-zeilige hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay mit 7 Softkeys für die Benutzerführung und 5 frei programmierbaren Funktionstasten mit 2-farbigen LED sorgen für optimalen Bedienkomfort.

#### Highlights

- Alphanumerisches persönliches Telefonbuch mit 250 Einträgen
- VIP-Speicher für 10 Einträge
- Alphanumerisches zentrales Telefonbuch in der TK-Anlage
- Display 7x21 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
- Intelligente Anruferliste
- Automatische Wahlwiederholung
- 10 MSN (Rufnummern)
- Rufsignalisierung je nach MSN und int./ext. unterschiedlich
- Rufumleitung fest/nach Zeit/bei besetzt je MSN einstellbar
- Anrufweitschaltung während des Anrufs (Call Deflection)
- Ruhefunktionen
- Wahl bei aufgelegtem Hörer
- Namenwahl
- Hörerlautstärke einstellbar
- Freisprechen/Lauthören
- Wahlwiederholung (20 Einträge)
- Umfangreiche Headsetfunktionen (z.B. direkte DECT Headsetsteuerung)
- Auswahl der gehenden MSN
- Rückruf bei Besetzt
- Rückruf bei Nichtmelden
- Terminverwaltung (einmalig/täglich/wöchentlich)
- Anrufterfilter
- Textnachrichten (UUS1, SMS)
- Firmwaredownload über ISDN oder lokal über USB möglich
- Fangen (MCID)
- Wahlkontrolle (Sperr-, Freiwerk)
- Tonrufmelodien über PC ladbar

#### Frei programmierbare Funktionstasten, z.B.

- Zielwahltaste (Rufnummer, DTMF, Keypad)
- MSN-Belegung (temporär)
- User-Taste (feste Einstellung)
- Carrierbelegungstaste
- Rufumleitungstaste
- Anrufterfilter

- Linientaste (intern)
- Leitungstaste (extern)
- Bündeltaste (extern)
- Voice-Mail-Taste
- Linientaste AB
- Tag-/Nachtschaltungstaste
- Ein-/Ausloggentaste im Team
- Makrotasten
- Wechselsprechentaste
- Durchsagetaste
- ...und weitere Funktionstasten

### Anschlussbuchsen für

- USB, Audio-In, Audio-Out, Headset, elmeg T400

### Zubehör

- Modul Anrufbeantworter
  - Bis zu 48 Minuten Aufzeichnungszeit
  - Bis zu 10 Ansagetexte
  - Standardtexte auf CD, können über die Buchse Audio-In im Telefon gespeichert werden
  - Mithören, Mitschneiden
  - Nachrichtenweitermeldung (mit Ansage, UUS1, SMS)
  - Zeitsteuerung der Ansagetexte
  - Fernabfrage
  - Sichern von Nachrichten auf dem PC über Ausgabe an die Buchse Audio-Out
- Modul Up0/S0 (Converter)
  - Die bereits vorgeleistete Buchse Up0 wird als Eingang verwendet, die Buchse S0 als Ausgang zum Anschluss eines weiteren S0-Endgerätes.

### Hinweis:

Beide Module lassen sich gleichzeitig nutzen!

- Tastenerweiterung elmeg T400 (3-fach kaskadierbar)
  - 20 frei programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen), 20 einfarbige LED für Ebene 1
  - 2 zusätzliche LED für Statusanzeigen
- Steckernetzteil
  - für das 2. und 3. elmeg T400 einmal erforderlich

### Lieferumfang

- elmeg CS410 inkl. Hörer
- ISDN-Kabel 6 m Länge
- USB-Kabel 3 m Länge
- Audio-Kabel 3 m Länge
- Produkt-CD (elmeg WIN-Tools, USB-, TAPI-, CAPI-, NDIS-WAN-Treiber, Bedienungsanleitungen als pdf-Datei, Standardansagen als WAV-Datei)
- Bedienungsanleitung
- Beschriftungsschilder